



KULLANIM KILAVUZU Akıllı Priz (USB+TYPE-C) ŞİMART Uygulaması

www.simart.me

Parametreler

- Ürün Adı: Akıllı Priz (USB+TYPE-C)
- Model: SM-PLGU-16A-EU
- Akım: 16A (Maksimum)
- Giriş Gerilimi: AC (220~240)V
- Maksimum Güç: 3680W
- USB | TYPE-C Çıkış: 5V 2.4A (Maksimum)
- Wi-Fi Frekansı: 2.4GHz 802.11b/g/n
- Kontrol: Manuel Aç/Kapat
- Çalışma Sıcaklığı: -20 C ~+50 C
- Çalışma Nem Oranı: %0~%95RH

Uygulamayı İndirin

Android kullanıcıları, Play Store'dan "Şımart" uygulamasını indirin; iOS kullanıcıları, lütfen Apple Store'dan Şımart uygulamasını indirin; veya uygulamayı indirmek ve yüklemek için QR kodunu tarayın.

KULLANIM KILAVUZU Akıllı Priz (USB+TYPE-C) - ŞİMART Uygulaması 1



Android iOS

EZ Mod ile Cihaz Ekle (Önerilen)

Akıllı Priz'in güç kaynağına takılı olduğundan ve cep telefonunuzun Wi-Fi modeminde bağlı olduğundan emin olun. Gösterge ışığı hızla yanıp sönmeye (yaklaşık 2kere/saniye) başlayana kadar güç tuşuna 5 saniyeden uzun süre basılı tutun, bu işlem sonucunda cihaz yapılandırma moduna geçecektir.

"Şımart" uygulamanızı açın ve sağ üst köşesindeki "+Cihaz Ekle" butonuna tıklayın.

KULLANIM KILAVUZU Akıllı Priz (USB+TYPE-C) - ŞİMART Uygulaması 2

Cihazınızı seçin ve gösterge ışığının hızla yanıp söndüğünü onaylayın. Cihaz, cep telefonunuzun bağlı olduğu kablosuz ağ parolasını otomatik olarak alacaktır. Daha sonra cihaza bağlanmak için "Onayla" butonuna tıklayın. Eklendi bildirimini çıktığında, bağlantı tamamlanmış demektir ve cihazınız uygulama listenizde listelenecektir.

AP Mod ile Cihaz Ekle

"EZ Mod" başarısız olursa, kullanıcılar "AP Modu" ile cihaz ekleyebilirler. Gösterge ışığı hızla yanıp sönmeye başlayana kadar güç tuşuna 5 saniyeden uzun süre basılı tutun, daha sonra gösterge ışığı yavaşça yanıp sönmeye kadar güç tuşuna 5 saniye daha basılı tutun. Uygulamanın sağ üst köşesindeki "+Cihaz Ekle" butonuna basın ve cihazınızı seçin.

KULLANIM KILAVUZU Akıllı Priz (USB+TYPE-C) - ŞİMART Uygulaması 3


Daha sonra sağ üst köşedeki "AP Modu"na dokunun, gösterge ışığının yavaşça yanıp söndüğünü onaylayın ve "Onayla" butonuna dokunun. "Şımdı Bağlan"a dokunun, cep telefonunuzdaki "Kablosuz Ağ Ayarları" arayüzüne gidin ve bağlanmak için "SmartLife_XXXX" adlı kablosuz bağlantı ağını seçin. "Şımart" uygulamasına geri dönün, bağlantı otomatik olarak başlayacaktır.

Eklendi bildirimini çıktığında, bağlantı tamamlanmış demektir. "Şımart" uygulaması üzerinden Akıllı Priz'inizi her an her yerden kontrol edebilirsiniz (hem cep telefonunuzun hem de akıllı priz'in ağına bağlı olduğundan emin olun). Cihazlarınızı ekledikten sonra aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

KULLANIM KILAVUZU Akıllı Priz (USB+TYPE-C) - ŞİMART Uygulaması 4

Cihaz Sıfırlama

- Akıllı Priz'inizi kontrol edemezseniz; cihazı sıfırlamanız gerekebilir.
1. Akıllı Priz'inizi takılı olduğu elektrik prizinizden çıkartın.
 2. Akıllı Priz'inizi tekrar elektrik prizinize takın ve üzerinde bulunan güç düğmesinden gücü açın.
 3. Gösterge ışığı hızlı bir şekilde yanıp sönmeye kadar güç düğmesine basılı tutun (5-10 saniye).
 4. Cihazı başarılı bir şekilde eşleştirmek için yukarıdaki adımları takip edin.



KULLANIM KILAVUZU Akıllı Priz (USB+TYPE-C) - ŞİMART Uygulaması 5

Cihaz Adını Değiştir

1. Bağlı cihazları görmek için "Cihazlar" butonuna dokunun.
 2. Akıllı Priz'inizi adını değiştirmek için cihaz arayüzünde bulunan "Z" ikonuna dokunduktan sonra dilediğiniz adı yazarak "Kaydet" butonuna dokunun.
- Not: Akıllı Priz'inizi Google Asistan ile kontrol edebilmek için sade ve anlaşılır bir ad belirlemelisiniz.

Cihazı Paylaş

1. Cihaz arayüzünde "Z" ikonuna dokunduktan sonra "Cihazı Paylaş" butonuna dokunun.
2. "Paylaşım Ekle" butonuna dokunun.
3. Açılan menüden istediğiniz paylaşım yöntemini seçerek aile bireyleriniz ile tüm cihazlarınızı paylaşabilirsiniz.
4. "Onayla" butonuna dokunun.

KULLANIM KILAVUZU Akıllı Priz (USB+TYPE-C) - ŞİMART Uygulaması 6

Planlama

Akıllı Priz'inizi haftanın belli günlerinde ya da saatlerinde açılması ya da kapanması için planlayabilirsiniz. Planlama bir kez yapılabileceği gibi haftanın belirli günlerinde de tekrarlanmasını sağlayabilirsiniz.

Bir planlama etkinleştirmek için:

1. "Cihazlar" ekranında Akıllı Priz'e dokunun ve ardından Planlama'yı seçin.
2. "Planlama Ekle" butonuna dokunun.
3. Dilediğiniz planlamayı oluşturun ve "Kaydet" butonuna dokunun.

KULLANIM KILAVUZU Akıllı Priz (USB+TYPE-C) - ŞİMART Uygulaması 7

Aygıt Yazılım Güncellemesi

Akıllı Priz'inize, aygıt yazılımları ile yeni özellikler eklenebilir.

Aygıt yazılım güncellemelerini denetlemek için:

1. Cihaz arayüzünde "Z" ikonuna dokunun.
2. "Yazılım Güncellemelerini Denetle" butonuna dokunun.

Cihazı Sil

1. Cihazı kaldırmak için cihaz arayüzünde sağ üst köşede bulunan "Z" ikonuna dokunun.
2. "Cihazı Kaldır" butonuna dokunun ve işlemi onaylayın.

KULLANIM KILAVUZU Akıllı Priz (USB+TYPE-C) - ŞİMART Uygulaması 8

Dikkat

1. Nakliye sırasında herhangi bir hasar olup olmadığını lütfen kontrol edin, eğer hasar oluşmuşsa lütfen yenisiyle değişim için satış sonrası ekibimize iletişime geçiniz.

2. Ürünleri iyi ve güvenli bir kullanım durumunda tutmak için lütfen belirtilen talimatları ve bildirimleri takip edin.

3. Akıllı Priz'i uygun bir durumda ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz.

4. Akıllı Priz'in kontaklarının prize tamamen takılı olduğundan emin olun.

5. Elektrikçi bağlı cihazların toplam gücü priz'in maksimum gücünden daha büyük olamaz.

6. Akıllı Priz'i sökmeyin veya monte etmeyin, aksi takdirde güvenlik risklerine sebep olabilir.

7. Akıllı Priz banyo ve çamaşırhane gibi ıslak veya çok nemli alanlarda kullanılmaz.

KULLANIM KILAVUZU Akıllı Priz (USB+TYPE-C) - ŞİMART Uygulaması 9



USER MANUEL Smart Plug (USB+TYPE-C) ŞİMART Application

www.simart.me

Parameters

- Product Name: Smart Plug (USB+TYPE-C)
- Model: SM-PLGU-16A-EU
- Current: 16A (Max.)
- Input Voltage: AC (220~240)V
- Max. Power: 3680W
- USB | TYPE-C Output: 5V 2.4A (Max.)
- Connection Method: 2.4GHz 802.11b/g/n
- Controls: Manual On/Off
- Operating Temperature: -20°C ~+50°C
- Operating Humidity: %0~%95RH

Install APP

Download the smart phone application by scanning the QR Code or searching for Simart APP in the Apple App Store for iPhones, or Play Store for Android phones.

USER MANUEL Smart Plug (USB+TYPE-C) - ŞİMART Application 1



Android iOS

Add Devices in EZ Mode (Recommend)

Make sure your Smart Plug is energized and your mobile phone is connected to your Wi-Fi router. Long press the power button for more than 5 seconds until the indicator light begin to flash quickly (2 times per second about), this means the device is already for configuration.

USER MANUEL Smart Plug (USB+TYPE-C) - ŞİMART Application 2

Open your "Şımart" APP and tap "+Create" on the top right of the APP. Select "Device Type", tap it and, confirm indicator light rapidly blink. It will automatically get the password of the Wi-Fi that your mobile phone connects to. Then tap network "Confirm" to connect to the device. When appears "Successfully Added Device", it means the connection is complete and your device will be listed in your APP list.

Add Devices in AP Mode

If failed in "EZ Mode", users could add devices in "AP Mode". Long press the power button for more than 5 seconds until the indicator light flash quickly, then long press it for another 5 seconds until the indicator light flash slowly.

USER MANUEL Smart Plug (USB+TYPE-C) - ŞİMART Application 3

Tap "+ Create" on the top right of the APP, Select Device Type. Then tap "AP Mode" on the top right, "Confirm indicator light slowly blink" and "Confirm". Tap Connect now to go to the WLAN Settings interface in you mobile phone and select the Wi-Fi network named "SmartLife_XXXX" to connect it. Return to the "Smart Life" APP, the connection will start automatically. When appears "Successfully added device", it means the connection is done.


Now you can control your Smart Plug on your "Şımart" APP anytime and anywhere (Make sure that both your mobile phone and the Smart Plug are connected to the network). You can share your devices with your friend or family after you add your devices successfully.

USER MANUEL Smart Plug (USB+TYPE-C) - ŞİMART Application 4

Reset

If the Smart Plug (USB+TYPE-C) fails to respond to commands, it may need to be reset.

1. Unplug the Smart Plug (USB+TYPE-C) from the mains outlet.
2. Smart Plug the device back into the mains outlet and turn on the outer power switch.
3. Press and hold the manual control button until the indicator light flashes quickly (between 5s and 10s)
4. Follow the steps above in configuration to set up the device.



USER MANUEL Smart Plug (USB+TYPE-C) - ŞİMART Application 5

Change Device Name

1. Tap Device List to see a list of connected devices.
2. To change the name of your smart plug, tap the "Z" icon on the application interface, then type the new name and tap the "Save" button.

Note: If the Smart Plug (USB+TYPE-C) is going to be controlled by Google Assistant, choose an unambiguous, clear sounding name.

Share Devices

1. After tap the "Z" icon on the device interface, tap the "Share Device" button.
2. Tap Add.
3. You can share your devices with your family members by selecting the sharing method you want from the drop-down menu.

USER MANUEL Smart Plug (USB+TYPE-C) - ŞİMART Application 6

Schedule

Schedules can be added to turn devices on or off at preset times and days of the week. The schedules can be once or repeat on certain days of the week.

To activate a schedule:

1. From the Devices screen, tap the Smart Plug (USB+TYPE-C), then select schedule.
2. Tap add schedule.
3. Set up the desired schedule.

USER MANUEL Smart Plug (USB+TYPE-C) - ŞİMART Application 7

Firmware Update

New features may be added to the firmware embedded in your Smart Plug (USB+TYPE-C) To check for updates to firmware:

1. Tap the "Z" icon on the device interface.
2. Tap the "Check for Software Updates" button.

Remove Device

1. Tap the "Z" icon at the top right of the device interface to remove your device.
2. Tap on the "Remove Device" button and confirm the action.

USER MANUEL Smart Plug (USB+TYPE-C) - ŞİMART Application 8

Notices

1. Please check if there is damage caused by transportation, if yes, please contact our after sales services for replacement.

2. Please follow the specification instruction and notice to keep products in a good and safe use condition.

3. Put the Smart Plug in proper condition and out of reach of the children.

4. Plug in fully to the socket while using.

5. The total power of being electric connected appliances could not be bigger than the maximum power of the plug.

6. Do not disassemble or install the Smart Plug, otherwise there may cause security risks.

7. Do not install the Smart Plug in wet or damp areas such as bathrooms and laundries.

USER MANUEL Smart Plug (USB+TYPE-C) - ŞİMART Application 9