



## KULLANIM KILAVUZU Akıllı Priz ŞİMART Uygulaması

[www.simart.me](http://www.simart.me)

### Parametreler

- Ürün Adı: Akıllı Priz
- Model: SM-PLG-16A-EU
- Anma Gerilimi: 230V AC 50Hz/60Hz
- Akım: 16A(Maksimum)
- Maksimum Güç: 3680W (Maksimum)
- Hammaddede: Polikarbonat (PC)
- Desteklenen Platform: Android & iOS

### İndir & Kaydol

Şımart Uygulamasını indirmek için QR kodunu okutun. Uygulamayı yüklemek için ayrıca Google Play veya Apple Store uygulama mağazasından "Şımart" uygulamasını aratabilirsiniz. Uygulamayı yükledikten sonra "Şımart" uygulamasını açın, e-posta adresiniz ile "Şımart" ekosistemine kaydolmak için "Kaydol" butonuna tıklayın. Daha

KULLANIM KILAVUZU Akıllı Priz - ŞİMART Uygulaması

1

sonra kayıt olduğunuz kullanıcı bilgilerinizle oturum açabilirsiniz.



Android

iOS

### EZ Modda Cihaz Ekle (Önerilen)

Akıllı cihazınıza enerji sağlandığından ve cep telefonunuzun Wi-Fi modeminize bağlı olduğundan emin olun. Gösterge ışığı hızla yanıp sönmeye (yaklaşık 2kere/saniye) başlayana kadar güç tuşuna 5 saniyeden uzun süre basılı tutun, bu işlem sonucunda cihaz yapılandırma moduna geçecektir

KULLANIM KILAVUZU Akıllı Priz - ŞİMART Uygulaması

2

"Şımart" uygulamanızı açın ve sağ üst köşesindeki "+ Cihaz Ekle" butonuna tıklayın. Cihazınızı seçin ve "Gösterge ışığının hızla yanıp söndüğünü onaylayın". Cihaz, cep telefonunuzun bağlı olduğu kablosuz ağ parolasını otomatik olarak alacaktır. Daha sonra cihaza bağlanmak için "Onayla" butonuna tıklayın. 1 başarılı eklenen uyarısı çıktığında, bağlantı tamamlanmış demektir ve cihazınız uygulama listenizde listelenecektir.

### AP Modu ile Cihaz Ekleyin

EZ Mod başarısız olursa, kullanıcılar AP Modunda cihaz ekleyebilirler. Gösterge ışığı hızla yanıp sönmeye başlayana kadar güç tuşuna 5 saniyeden uzun süre basılı tutun, daha sonra gösterge ışığı yavaşça yanıp sönmeye kadar güç tuşuna 5 saniye daha basılı tutun.

KULLANIM KILAVUZU Akıllı Priz - ŞİMART Uygulaması

3

Uygulamanın sağ üst köşesindeki "+ Cihaz Ekle" butonuna basın ve cihazınızı seçin. Daha sonra sağ üst köşedeki "AP modu"na dokunun, "Gösterge ışığının yavaşça yanıp söndüğünü onaylayın" ve "Onayla" butonuna dokunun. "Şimdi Bağlan"a dokunun, cep telefonunuzdaki Kablosuz Ağ Ayarları arayüzüne gidin ve bağlanmak için "SmartLife\_XXXX" adlı kablosuz bağlantı ağını seçin. "Şımart" uygulamasına geri dönün, bağlantı otomatik olarak başlayacaktır.

1 başarılı eklenen uyarısı çıktığında, bağlantı tamamlanmış demektir. Artık cep telefonunuzdaki Uygulama üzerinden Akıllı Prizinizi her an her yerden kontrol edebilirsiniz (Hem cep telefonunuz hem de akıllı priz in ağa bağlı olduğundan emin olun). Cihazlarınızı ekledikten sonra aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

KULLANIM KILAVUZU Akıllı Priz - ŞİMART Uygulaması

4

### Dikkat

1. Nakliye sırasında herhangi bir hasarın olup olmadığını lütfen kontrol edin, eğer hasar oluşmuşsa lütfen yenisiyle değişim için satıcıyla iletişime geçiniz.
2. Ürünleri iyi ve güvenli bir kullanım durumunda tutmak için lütfen belirtilen talimatları ve bildiriği takip edin.
3. Prizi uygun bir durumda ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
4. Cihaz kullanılmıyken fiş kısmının, prize tamamen takılı olduğundan emin olun.
5. Elektrikle ilgili cihazların toplam gücü priz in maksimum gücünden daha büyük olamaz.
6. Prizi sökmeyin veya monte etmeyin, aksi takdirde güvenli risklerine sebep olabilir.

KULLANIM KILAVUZU Akıllı Priz - ŞİMART Uygulaması

5



## USER MANUAL Smart Power Plug ŞİMART Application

[www.simart.me](http://www.simart.me)

### Parameters

- Product Name: Smart Power Plug/Notices
- Model: SM-PLG-16A-EU
- Rated Voltage: 230V AC 50Hz/60Hz Rated
- Current: 16A (Max)
- Max. Power: 3680W (Max)
- Material: PC
- Support System: Android & iOS

### Download & Registration

Scan the QR code to download "Şımart" APP. You can also search "Şımart" in either APP store or Google Play to install the APP. Open the "Şımart" APP, tap "Register" to register "Şımart" account with your e-mail. Then sign in the APP.

KULLANIM KILAVUZU Smart Power Plug - ŞİMART Uygulaması

1



Android

iOS

### Add Devices in Easy Mode (Recommend)

Make sure your smart device is energized and your mobile phone is connected to your Wi-Fi router. Long press the power button for more than 5 seconds until the indicator light begin to flash quickly (2 times per second about), this means the device is already for configuration.

Open your "Şımart" APP and tap "+ Create " on the top right of the APP. Select Device Type, tap it

KULLANIM KILAVUZU Smart Power Plug - ŞİMART Uygulaması

2

and, "Confirm indicator light rapidly blink". It will automatically get the password of the Wi-Fi that your mobile phone connects to. Then tap network "Confirm" to connect to the device. When appears "Successfully added 1 device", it means the connection is complete and your device will be listed in your APP list.

### Add Devices in AP Mode

If failed in Easy Mode, users could add devices in AP Mode. Long press the power button for more than 5 seconds until the indicator light flash quickly, then long press it for another 5 seconds until the indicator light flash slowly.

Tap "+ Create" on the top right of the APP, Select Device Type. Then tap "AP Mode" on the top right,

KULLANIM KILAVUZU Smart Power Plug - ŞİMART Uygulaması

3

"Confirm indicator light slowly blink" and "Confirm". Tap Connect now to go to the WLAN Settings interface in your mobile phone and select the Wi-Fi network named "SmartLife\_XXXX" to connect it. Return to the "Smart Life" APP, the connection will start automatically. When appears "Successfully added 1 device", it means the connection is done.

Now you can control your Smart Socket via your mobile phone APP anytime and anywhere (Make sure thoboth your mobile phone and the Smart Socket are connected to the network ). You can share your devices with your friend or family after you add your devices successfully.

KULLANIM KILAVUZU Smart Power Plug - ŞİMART Uygulaması

4

### Notices

1. Please check if there is damage caused by transportation, if yes, please contact supplier for replacement.
2. Please follow the specification instruction and notice to keep products in a good and safe use condition.
3. Put the socket in proper condition and out of reach of the children.
4. Plug in fully to the socket while using.
5. The total power of being electric connected appliances could not be bigger than the maximum power of the socket.
6. Do not disassemble or install the socket, otherwise there may cause security risks.

KULLANIM KILAVUZU Smart Power Plug - ŞİMART Uygulaması

5